BiLumix
Shadowless HeadLight

BIL-HL2S　ヘッドライト「コードレス･スポット光」
取扱説明書

各部の名称

使用方法

1. 装着の前に

ヘッドライトのヘッドバンド❻は、収縮した状態で収納ケースに収められています。
装着するには、ヘッドバンド❻を伸長させてから行う必要があります。左手でフロントボディを持ち、右手の親指と人差し指でヘッドライト上部両側にあるバンドサイズ調節ボタン❺を内側に押し込みながらリアボディ❼を後方に引いて、ヘッドバンド❻を伸長させてください。

ヘッドライトの装着と脱着は、必ずヘッドバンド❻を伸長させてから行ってください。
ヘッドバンド❻が十分に伸びていないと、ジョイント部に負荷がかかり故障の原因となります。

2. ヘッドライトの装着

- ヘッドバンド❻が伸長していることを確認してください。
- ヘッドライトを頭に被せ、バンドサイズ調節ボタン❺を、親指と人差し指で内側に押し込みながら、リアボディ❼を前方に押して頭にフィットさせます。

装着・脱着
方法の動画

3. ヘッドライトの脱着

- 右手の親指と人差し指で、ヘッドライト上部両側にある、バンドサイズ調節ボタン❺を内側に押し込みながら後方に引いて、ヘッドバンド❻を伸長させてください。

4. 光学部の位置調節

- リアボディ❼後部にあるバッテリーボックス❿の電源スイッチ⓬を押してください。ブルーのインジケーター⓫が点灯します。
- 光学部❶を下方に移動します。この状態でライトが点灯します。
- ヘッドバンド❻が適切に頭に固定され、光学部❶が顔の中心に位置し、ライトが正面を照らしているか確認してください。
- 付属の六角レンチでアジャストスクリュー❷を緩め、上下二つのスポット光が作業距離で集光するように光学部の角度を調節します。調節後はアジャストスクリューを締めて光学部を固定してください。
- 光量を調節するには、バッテリーボックス❿の右側にある光量調節ダイヤル⓭を回してください。

5. ライトと電源の ON/OFF

- ライトの ON/OFF：電源が ON の時に、光学部❶を上に移動するとライトは消灯し、光学部❶を下げるとライトは点灯します。
- 電源の ON/OFF：バッテリーボックス❿の電源スイッチ⓬を押すとインジケーター⓫は消え、電源は OFF になります。使用後は必ずこの状態にしてください。

6. バッテリー充電方法

バッテリーを充電クレードルにセット

充電：赤色のインジケーターが点灯
白色のインジケーターが点滅



充電完了：赤色のインジケーターが消灯
白色のインジケーターが4つ点灯

1. バッテリーを充電クレードルにセットします。
2.USB-C 充電ケーブルで充電クレードルと AC アダプタを接続します。
3. 充電を開始すると赤色の LED が点灯すると共に、4 つの白色 LED が点滅して充電状態を知らせます。
4. 充電が完了すると赤色の LED は消灯します。
5. 充電後はバッテリーをクレードルから取り外してください。
6. バッテリーの交換方法の動画

7. ルーペのセットアップの動画

双眼ルーペ FLEX

双眼ルーペ ERGO

メガネ型ルーペ

メンテナンス

クリーニング

ヘッドライト本体や額当て、充電クレードルの外装表面を、濃度 70%のアルコールで湿らせた不織布ガーゼ等で清拭してください。

ヘッドライト本体や額当て、充電クレードルに直接アルコール等を噴霧しないでください。
光学部やヘッドライトの接合部に液体をかけないでください。
ヘッドライト本体や電気コネクター、充電クレードル、バッテリーに液体が付着しないようにしてください。

メンテナンス

衛生上ヘッドパッドは 4~6 ヶ月ごとに交換することをお勧めします。

保管方法

ヘッドライトは湿気の少ない乾燥した換気の良い安全な場所に保管し、物理的な衝撃や打撃から保護してください。
製品の輸送時や長期保管時には、バッテリーを本体から外してください。

製品仕様

重量：242g
明るさ：最大約 100,000LUX (距離 25cm)
バッテリー持続時間：約 3.5 時間（最大光量）

製品構成

ヘッドライト本体
予備バッテリー
充電クレードル
USB-C 充電ケーブル
AC アダプタ 20W
六角レンチ
収納ケース

届出番号：13B3X00138000089 ／販売名：Bilumix ヘッドライト
クラス分類：一般医療機器／一般的名称：額帯灯

製造業者
CTK CHOICE TECHNOLOGY KOREA
チョイステック(大韓民国)

製造販売業者
ACCORD INTERNATIONAL INC.
アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL 03-5810-1735 FAX 03-5810-1736
www.accord-intl.com
製造販売業許可番号:13B3X00138

販売業者
M.E.Technica
株式会社 エムイーテクニカ
〒335-0002 埼玉県蕨市塚越 1-8-22
TEL 048-420-9604 FAX 048-420-9606
蕨本社／仙台／名古屋／大阪／福岡
www.metechnica.co.jp
製造販売業許可番号:11B2X10068

202610-03